


УТВЕРЖДЕНЫ:
приказом МАУК «ЦБС» от 08.02.2016 № 15-од
(приложение 13)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель представительного органа
Муниципального автономного
учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система»

 Н.Я. Малыкина
« 08 » февраля 2016 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального
автономного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная
система»

 Т.А. Белохвостикова
« 08 » февраля 2016 год



ИНСТРУКЦИЯ № 13
по охране труда при работе с бытовыми электроприборами
в Муниципальном автономном учреждении культуры
«Централизованная библиотечная система»

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Данная инструкция разработана на основании Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и устанавливает требования безопасности для работников при эксплуатации бытовых электроприборов (настольные лампы, вентиляторы, СВЧ-печи, электрический чайник, кофе-машина, кулер и пр.).
- 1.2. Работник наряду с настоящей инструкцией должен выполнять требования других нормативных актов по электробезопасности.
- 1.3. С работниками при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год проводится инструктаж по электробезопасности для неэлектротехнического персонала с присвоением I группы по электробезопасности.
- 1.4. За невыполнение настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 1.5. Травмоопасность:
 - при включении электробытовых приборов в сеть;
 - при выключении их из электросети;
 - при работе с неисправными приборами;
 - при несоблюдении инструкции по их эксплуатации.

2. Требования безопасности перед началом работ

- 2.1. Перед началом работы с электроприборами работник должен:
 - знать инструкцию по эксплуатации каждого прибора;
 - провести осмотр электроприбора;
 - очистить прибор от пыли сухой чистой тканью.

- проверить комплектность и надежность крепления деталей;
 - провести внешний осмотр исправности кабеля (шнура), подводящих кабелей, вилки и розетки;
 - не включать не загруженные приборы в сеть;
 - включать электробытовые приборы в сеть в соответствии с потребляемым напряжением, согласно прилагаемым к приборам инструкций.
- 2.2. При обнаружении дефектов в работе электроприбора работник обязан отключить электроприбор и доложить о неисправности непосредственному руководителю.

3. Требования безопасности во время работы

- 3.1. Включение электроприбора производится вставкой исправной вилки в исправную розетку для бытовых приборов.
- 3.2. Работник при использовании бытовых электроприборов должен поддерживать порядок и чистоту.
- 3.3. Присоединение электроприбора к электрической сети надо осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (приборы отопления, водоснабжения и пр.).
- 3.4. При пользовании электроприборами запрещается:
- допускать удары по электроприбору и их падения;
 - снимать с приборов средства защиты;
 - допускать воздействия на подводящие кабели, электрошнуры горячих жидкостей, падения тяжёлых предметов;
 - дергать за подводящий провод для его отключения;
 - держать палец на включателе при переносе электроприбора;
 - натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель;
 - ставить на кабель (шнур) посторонние предметы;
 - оставлять включенный прибор без присмотра;
 - допускать очистку холодильника от наледи острыми предметами;
 - производить разборку или ремонт электроприборов;
 - допускать к работе с электробытовыми приборами посторонних лиц;
 - оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, а также использовать их при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля, шнура; нечеткая работа выключателя; появление дыма, запаха, характерного для горячей изоляции.
- 3.5. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, чайники и другие электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки). Расположенные в помещении розетки и выключатели протирать только сухой ветошью.
- 3.6. Работник обязан:

- во время использования электроприборов соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, использовать его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации;
 - отключать от электрической сети используемое оборудование и электроприборы при перерывах в работе или в подаче электроэнергии.
- 3.7. В помещениях, где электропроводка выполнена скрытым способом, вбивание в стены гвоздей, костылей для подвески штор, картин и других предметов обихода могут привести к повреждению электропроводки и поражению человека электрическим током и должны производиться только по разрешению лица, ответственного за электрохозяйство.
- 3.8. Не разрешается применять для освещения самодельные переносные лампы.
- 3.9. Запрещается завязывать электропровода с помощью веревок и ниток, подвешивать приборы на электропроводах, оборачивать электрические лампочки бумагой и материей.
- 3.10. Электропровода должны иметь защиту от коротких замыканий. Эта защита осуществляется автоматами и предохранителями. Нельзя применять вместо предохранителей проволоку («жучка»), при перегорании предохранитель следует заменить новым.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 4.1. В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к устранению таких ситуаций и опасностей.
- 4.2. При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.):
- нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя;
 - сообщить в пожарную службу по телефонам: 01, 46-51-01 или 030 (сотовая связь);
 - приступить к тушению возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности. При невозможности ликвидировать возгорание, приступить к эвакуации.
- 4.3. Если во время работы обнаружится неисправность оборудования или работник почувствует, хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.
- 4.4. Если с работником произошёл несчастный случай или внезапное резкое ухудшение самочувствия, следует прекратить работу, оказать первую доврачебную помощь, вызвать бригаду скорой помощи по телефонам: 03, 46-01-99 или 030 (сотовая связь) и немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю; сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Отключение электроприборов необходимо производить при перерывах в работе и при окончании рабочего процесса.
- 5.2. Работник обязан отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой, не дергать за электрошнур.
- 5.1. После полной остановки электродвигателя произвести очистку прибора.

Разработал:
Главный специалист МАУК «ЦБС»



Н.В. Крючкова