


УТВЕРЖДЕНО:
приказом МАУК «КЦ: библиотека - музей»
от 25.12.2018 № 70-ах
(приложение 13)

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель представительного органа
Муниципального автономного
учреждения культуры «Культурный центр:
библиотека - музей»

 М.С. Момот
«25» декабре 2018 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Муниципального
автономного учреждения культуры
«Культурный центр:
библиотека - музей»

 Т.А. Белохвостикова
«25» декабре 2018 год

ИНСТРУКЦИЯ № 13
по охране труда при работе с бытовыми электроприборами
в Муниципальном автономном учреждении культуры
«Культурный центр: библиотека - музей»

1. Общие требования безопасности

- 1.1. Данная инструкция разработана на основании Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и устанавливает требования безопасности для работников при эксплуатации бытовых электроприборов (настольные лампы, вентиляторы, СВЧ-печи, электрический чайник, кофе-машина, кулер и пр.).
- 1.2. Работник наряду с настоящей инструкцией должен выполнять требования других нормативных актов по электробезопасности.
- 1.3. С работниками при поступлении на работу и в дальнейшем 1 раз в год проводится инструктаж по электробезопасности для неэлектротехнического персонала с присвоением I группы по электробезопасности.
- 1.4. За невыполнение настоящей инструкции работник несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
- 1.5. Травмоопасность:
 - при включении электробытовых приборов в сеть;
 - при выключении их из электросети;
 - при работе с неисправными приборами;
 - при несоблюдении инструкции по их эксплуатации.

2. Требования безопасности перед началом работ

- 2.1. Перед началом работы с электроприборами работник должен:
 - знать инструкцию по эксплуатации каждого прибора;
 - провести осмотр электроприбора;
 - очистить прибор от пыли сухой чистой тканью.
 - проверить комплектность и надежность крепления деталей;

- провести внешний осмотр исправности кабеля (шнура), подводящих кабелей, вилки и розетки;
- не включать не загруженные приборы в сеть;
- включать электробытовые приборы в сеть в соответствии с потребляемым напряжением, согласно прилагаемым к приборам инструкций.

2.2. При обнаружении дефектов в работе электроприбора работник обязан отключить электроприбор и доложить о неисправности непосредственному руководителю.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Включение электроприбора производится вставкой исправной вилки в исправную розетку для бытовых приборов.

3.2. Работник при использовании бытовых электроприборов должен поддерживать порядок и чистоту.

3.3. Присоединение электроприбора к электрической сети надо осуществлять гибким шланговым кабелем, который не должен находиться под ногами или прикасаться к металлическим, горячим, влажным предметам (приборы отопления, водоснабжения и пр.).

3.4. При пользовании электроприборами запрещается:

- допускать удары по электроприбору и их падения;
- снимать с приборов средства защиты;
- допускать воздействия на подводящие кабели, электрошнурры горячих жидкостей, падения тяжёлых предметов;
- дергать за подводящий провод для его отключения;
- держать палец на выключателе при переносе электроприбора;
- натягивать, перекручивать и перегибать подводящий кабель;
- ставить на кабель (шнур) посторонние предметы;
- оставлять включенный прибор без присмотра;
- допускать очистку холодильника от наледи острыми предметами;
- производить разборку или ремонт электроприборов;
- допускать к работе с электробытовыми приборами посторонних лиц;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, а также использовать их при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждение штепсельного соединения, изоляции кабеля, шнура; нечеткая работа выключателя; появление дыма, запаха, характерного для горящей изоляции.

3.5. Протирать настольные электрические лампы, вентиляторы, чайники и другие электроприборы следует, отключив их от электросети (вынув вилку из розетки). Расположенные в помещении розетки и выключатели протирать только сухой ветошью.

3.6. Работник обязан:

- во время использования электроприборов соблюдать требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации завода-изготовителя, использовать

его только для тех работ, которые предусмотрены инструкцией по их эксплуатации;

- отключать от электрической сети используемое оборудование и электроприборы при перерывах в работе или в подаче электроэнергии.

3.7. В помещениях, где электропроводка выполнена скрытым способом, вбивание в стены гвоздей, костылей для подвески штор, картин и других предметов обихода могут привести к повреждению электропроводки и поражению человека электрическим током и должны производиться только по разрешению лица, ответственного за электрохозяйство.

3.8. Не разрешается применять для освещения самодельные переносные лампы.

3.9. Запрещается завязывать электропровода с помощью веревок и ниток, подвешивать приборы на электропроводах, оборачивать электрические лампочки бумагой и матерью.

3.10. Электропровода должны иметь защиту от коротких замыканий. Эта защита осуществляется автоматами и предохранителями. Нельзя применять вместо предохранителей проволоку («жучка»), при перегорании предохранитель следует заменить новым.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. В любых аварийных ситуациях или при возникновении опасности для жизни и здоровья работников следует остановить работу, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к устранению таких ситуаций и опасностей.

4.2. При обнаружении пожара или явных признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.):

- нажать ближайшую кнопку ручного пожарного извещателя;
- сообщить в пожарную службу по телефонам: 01, 46-51-01 или 030 (сотовая связь);
- приступить к тушению возгорания имеющимися в наличии первичными средствами пожаротушения, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности. При невозможности ликвидировать возгорание, приступить к эвакуации.

4.3. Если во время работы обнаружится неисправность оборудования или работник почувствует, хотя бы слабое действие тока, необходимо немедленно прекратить работу и сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.4. Если с работником произошёл несчастный случай или внезапное резкое ухудшение самочувствия, следует прекратить работу, оказать первую доврачебную помощь, вызвать бригаду скорой помощи по телефонам: 03, 46-01-99 или 030 (сотовая связь) и немедленно сообщить о случившемся непосредственному руководителю; сохранить обстановку места происшествия, если это не представляет опасности для окружающих.

5. Требования безопасности по окончании работы

- 5.1. Отключение электроприборов необходимо производить при перерывах в работе и при окончании рабочего процесса.
- 5.2. Работник обязан отключить электроприбор выключателем и штепсельной вилкой, не дергать за электрошнур.
- 5.1. После полной остановки электродвигателя произвести очистку прибора.

Разработал:
Специалист по охране труда

С.В. Костина